

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme



1/3" 2MP-AHD-LED-T/N-Speed Dome mit UTC

Art: 12078

- 1/3" Sony 2.0MP CMOS-Chip mit 1080P
- AHD-Signalausgang (PAL)
- 4,7-94mm Motorzoomobjektiv (55,2-3,2°) mit Autofokus
- Umfangreiche OSD-Menüeinstellungen
- Kamerasteuerung über RS485 oder UTC-Schnittstelle
- Formschönes Außengehäuse (IP66)
- 360°Endlosschwenken und 90° Neigen
- IR-LED-Beleuchtung bis max. 100m
- Tag/Nacht-Umschaltung
- RS485 Schnittstelle mit Multiprotokoll
- Versorgungsspannung 24V DC/2A

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Artikel	12078		
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	4,7-94mm Motorzoomobjektiv mit Autofokus und 20fach Digitalzoom	
	Blickwinkel (horizontal)	55,2-3,2°	
Kamera	Bildsensor	1/3" Sony 2.0MP CMOS-Chip mit 1080P	
	Auflösung	1920(H) x 1080(V) Pixel	
	Lichtempfindlichkeit	10milliLux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an)	
	Videoausgang	AHD	
	Fernsehnorm	PAL	
	OSD-Menü	Ja	
	Elektronischer Shutter	Auto, 1/25 – 1/50000	
	Weißabgleich	AWB, ATW, AWC, innen, außen, manuell	
	Bildhelligkeit	Auto	
	Dynamikbereich (WDR)	Ja	
	Bildaufintegration (FIT)	Ja	
	Gegenlichtkompensation	Ja	
	Autom. Verstärkungsregelung	Auto	
	Rauschunterdrückung	2/3 DNR	
	Tour	Ja (4)	
	Preset	Ja (128)	
	Pattern	Ja (4)	
	Protokoll	Pelco-D / P	
	Tag/Nacht-Umschaltung	Auto, Extern, Farbe, S/W (IR-Schwenkfilter)	
IR-LED Reichweite	9 Stück bis max. 100m		
IR-LED an	< 10 Lux automatisch durch Lichtsensor		
Sonderfunktion	RS485 und UTC-Schnittstelle, OSD-Menü, Motorzoom, Autofokus		
Sonstiges	RS485	Ja	
	Kabelpeitsche	Kabel mit RS485, BNC- und DC-Anschluss	
	Audio	Nein	

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

Daten	Betriebsspannung	24V DC / 2A
	Leistungsaufnahme	48W
	Abmessungen (ØxL)	350x310 mm
	Gewicht	6,9kg
	Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
	Montagebefestigung	Wandmontage
	Schutzart nach VDE	IP66
	Bauform	Dome
	Konstruktion	Aluminium Druckguss
Zubehör	Mitgeliefert	Anleitung, Montagezubehör, Wandarm und 24V DC Netzteil
	Notwendig	
	Optional	Art.Nr. 11974 Eckmontagehalter Art.Nr. 14674 Mastmontagehalter Art.Nr. 14672 Kabelmanagementkasten für Netzteil Art.Nr. 14676 Kabelmanagementbox Art.Nr. 14246 Bedienpult Art.Nr. 14247 Systempult

Art.Nr. 14246 Bedienpult



Art.Nr. 14247 Systempult

